

# Tutorial on BMTF LED Display for uploading video on 17 Mar 2020

ধাপ-১:

## Program Run & File open:

প্রথমে HD Player Software টি Run করে File মেনু হতে Open ফাইল এ Click করে শুভ জন্মদিন এর File টি Open করতে হবে। তারপর Device টি Device Connect করতে হবে।

ধাপ-২:

## Hardware Settings:

Settings menu হতে Hardware Settings এ Click করে Password দিতে হবে **888**। তারপর Smart Settings এর Basic Settings এ Module Information এ Width দিতে হবে 16 এর পরিবর্তে 32 এবং পরবর্তী স্টেপ Determine Scan Mode আসার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত Next Step Click করে যেতে হবে। তারপর Determine Scan Mode এ 1 এর পরিবর্তে 2 Select করে পুনরায় Next Step অপশন Click করতে হবে। তারপর Trace Box আসবে তাতে Tracking Point এ 1 নম্বর Column এর 9 নম্বর Row তে Cursor রেখে Right Arrow Key চেপে 32 পর্যন্ত দিতে হবে। পুনরায় 1 নম্বর Column এর 1 নম্বর Row তে Cursor রেখে Right Arrow Key 33-64 পর্যন্ত দিতে হবে। এরপর 1 নম্বর Column এর 10 নম্বর Row Cursor রেখে Down Arrow Key চেপে 10-16 পর্যন্ত নিচের দিকে নেমে Row 16 পর্যন্ত Trace Complete করে Exit হতে হবে।

ধাপ-৩:

## File Send/Display:

তারপর শুভ জন্মদিন / ভিডিও File টি Open থাকা অবস্থায় HD Player এর একেবারে উপরের দিকে ২য় Row তে থাকা Submenu এর ডান পার্শ্ব হতে send option এ Click করে Connected Device টির ID select করে Send দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।